

1. Lorsque vous cliquez sur le lien pour télécharger l'Outil de Désinstallation, la License de l'Utilisateur Final Brother s'affichera. Si vous êtes d'accord avec cette license, cliquez **J'ACCEPTÉ**.
2. La fenêtre "Téléchargement de fichier" apparaîtra. Cliquez sur **ENREGISTRER**.
3. "Enregistrer sous" apparaîtra. A partir de la liste déroulante ENREGISTRER DANS, cliquez sur **BUREAU**. Puis, cliquer sur **ENREGISTRER** pour sauvegarder l'outil de désinstallation sur votre Bureau. Le téléchargement commencera et l'Outil de Désinstallation sera placé sur votre Bureau.
4. Une fois que le téléchargement sera terminé, une fenêtre « Téléchargement terminé » peut apparaître. Si elle apparaît, cliquez sur **OUVRIR**. Si elle n'apparaît pas, double cliquez le fichier **DelInf_x.EXE** présent sur le Bureau (un icône ZIP et une extension .exe peuvent apparaître).
5. Une fenêtre "ZIP Self Decompression" apparaîtra. Cliquez sur **DECOMPRESS**.
6. Un message signifiant que le processus a été accompli avec succès apparaîtra. Cliquez sur **OK**.
7. Sur votre Bureau, localisez un icône nommé DelInf32.exe. C'est l'Outil de Désinstallation.
8. Double cliquez sur l'icône **DelInf32** (.exe peut apparaître à la fin du nom). "Brother MFC Uninstaller" apparaîtra.



Note:

NE PAS double-cliquer sur **DelInf_x.EXE** avec un icône ZIP.



10. Vérifiez que votre modèle est présent dans la liste déroulante en dessous de

"Please select the MODEL" puis sélectionnez le type de votre connexion (USB ou Parallèle) sous "Please select connection type". Puis, cliquez sur **OK**.

11. "Complete" apparaîtra. Cliquez sur **OK**.
12. Redémarrez l'ordinateur. Les drivers Brother sont maintenant supprimés.
13. Déconnectez les câbles d'alimentation et USB ou Parallèle de votre appareil Brother avant de démarrer le processus d'installation.

Note:

Si vous utilisez Windows® 95/98/2000, cette procédure supprimera les drivers USB et Parallèle même si vous n'en sélectionnez qu'un.