

Identificativo Chiamante (MFC-660CN)

La funzione Identificativo permette di utilizzare il servizio di abbonamento offerto da molte società telefoniche della zona. Per i dettagli, chiamare la compagnia telefonica. Quando l'apparecchio squilla, il servizio indica il numero telefonico o il nome, se disponibile, del chiamante.

Scaricare e installare il firmware più recente per aggiungere il supporto al servizio di identificazione del chiamante sull'apparecchio.

Procedura di utilizzo

È possibile selezionare un numero dallo storico degli identificativi per fare una chiamata, inviare un fax, aggiungerlo a Chiamata veloce o cancellarlo dallo storico. (Vedere *Procedura di composizione dei numeri dallo storico degli identificativi* a pagina 2.)

Dopo alcuni squilli, il display visualizza il numero telefonico del chiamante (e il nome, se disponibile). Dopo aver risposto alla chiamata, le informazioni sull'identificativo scompaiono dal display mentre le informazioni relative alla chiamata restano memorizzate nella memoria degli identificativi.

- È possibile visualizzare i primi 15 caratteri del numero (o il nome).
- Il messaggio *Fuori area* indica che la chiamata proviene da un'area esterna a quella coperta dal servizio di identificativo chiamante.
- Il messaggio *Chiamata privata* indica che il chiamante ha intenzionalmente bloccato la trasmissione delle informazioni.

È possibile stampare un elenco delle informazioni dell'identificativo ricevute dall'apparecchio. (Vedere *Stampa elenco identificativi* a pagina 2.)



Note

Il servizio identificativo cambia in base alle varie aziende di telefonica. Rivolgersi alla propria compagnia telefonica per saperne di più sul servizio disponibile nella zona.

Impostazione Identificativo chiamante su Si

Se si dispone della funzione Identificativo chiamante sulla linea, è necessario impostare questa funzione su *Si* per visualizzare il numero di telefono del chiamante sul display quando il telefono squilla.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Fax*. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Varie*. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *ID chiamante*. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Si* (o *No*). Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Visualizzazione elenco identificativi


Se l'Identificativo chiamante è impostato su Sì, l'apparecchio memorizza le informazioni relative alle ultime trenta chiamate nell'elenco Identificativo chiamante. È possibile visualizzare o stampare l'elenco. Quando la trentunesima chiamata arriva all'apparecchio, sostituisce le informazioni sulla prima chiamata.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fax**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Varie**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **ID chiamante**. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Display**. Premere **OK**. Sul display viene visualizzato l'elenco degli identificativi. Se non viene memorizzato alcun identificativo, viene riprodotto un suono acustico e sul display appare **N. ID chiamante**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per scorrere tra gli identificativi in memoria e visualizzare le informazioni sull'identificativo. Il display visualizza il numero del chiamante, la data e l'ora della chiamata.

- 7 Per completare la procedura di visualizzazione, premere **Stop/Uscita**.



Note


È possibile visualizzare anche l'elenco degli identificativi premendo  (**Fax**). (Vedere *Procedura di composizione dei numeri dallo storico degli identificativi* a pagina 2.)

Stampa elenco identificativi

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fax**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Varie**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **ID chiamante**. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa rapporto**. Premere **OK**. Se non è memorizzato alcun identificativo, viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato sul display **N. ID chiamante**.
- 6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
- 7 Al termine della stampa, premere **Stop/Uscita**.

Procedura di composizione dei numeri dallo storico degli identificativi

Gli ultimi 30 numeri di telefonate vocali o di fax ricevuti saranno memorizzati nella cronologia degli identificativi. È possibile scegliere uno di questi numeri ai quali telefonare, o inviare un fax, da aggiungere ai numeri di chiamata veloce o cancellare dalla cronologia delle chiamate.

- 1 Premere  (**Fax**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stor.ID chiaman..**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero che si desidera chiamare. Premere **OK**.

- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per fare una chiamata, premere ▲ o ▼ per scegliere
Fare una chiamata.
Premere **OK**.
 - Per inviare un fax, premere ▲ o ▼ per selezionare *Invio fax*.
Premere **OK**.
 - Per memorizzare il numero, premere ▲ o ▼ per selezionare
Ag. chiamata veloce.
Premere **OK**.
(Vedere *Memorizzazione numeri di chiamata veloce dallo storico identificativi* a pagina 3.)
 - Premere ▲ o ▼ per selezionare *Cancellare*.
Premere **OK**.
Premere **1** per confermare.




Note

È possibile stampare l'elenco identificativi. (Vedere *Stampa elenco identificativi* a pagina 2.)

Memorizzazione numeri di chiamata veloce dallo storico identificativi

Se è attivo il servizio di identificativo chiamante dalla propria compagnia telefonica, è possibile anche memorizzare numeri di chiamata veloce dallo storico identificativi delle chiamate in arrivo.

- 1 Premere  (**Fax**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Stor.ID chiaman..*
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero che si desidera memorizzare.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Ag. chiamata veloce*.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare la posizione di *Chiamata-veloce* nella quale si desidera memorizzare il numero.
Premere **OK**.
- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Digitare il nome (massimo 16 caratteri) usando la tastiera.
Premere **OK**.
 - Per memorizzare un numero senza associarvi un nome, premere **OK**.
- 7 Premere **OK** per confermare il numero di fax o di telefono.
- 8 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Inserire il secondo numero di fax o di telefono (massimo 20 cifre).
Premere **OK**
 - Se non si desidera memorizzare un secondo numero, premere **OK**.
- 9 Premere **Stop/Uscita**.